



DM24 / 25 / 28

DM27

## مروارید - چراغ روکار اضطراری

DM

MORVARID- Surface-Mounted Luminaire

OSRAM LED

مروارید اضطراری در هنگام بروز بحران و قطع برق اصلی فعال می شود و در صورت شارژ کامل باطری نزدیک به دو ساعت روشن می ماند. تولید آن در سه مدل، اضطراری با حسگر حرکتی ( رادیویی)، اضطراری قابل ارائه می باشد. در مدل Non-Maintain و اضطراری Maintain چراغ در حالت کارکرد عادی روشن بوده (قابلیت خاموش و روشن کردن با کلید را دارا می باشد) و با قطع برق حالت اضطراری فعال چراغ در حالت کارکرد عادی روشن Non-Maintain می شود. در مدل نمی باشد و فقط در صورت قطع برق حالت اضطراری فعال می شود.



| کد کالا | شرح کالا   | شارژوری<br>LUMEN | توان<br>Watt | دوره<br>کاربری<br>(سال) | مدت زمان<br>روشن ماندن<br>اضطراری | ارتفاع<br>نصب | زاویه<br>اشکارسازی<br>اشکارسازی | محدوده<br>تنظیم<br>زمان | محدوده<br>تنظیم<br>نور | THD  | PF    | CRI | دمای رنگ (K)   | جنس بدنه |
|---------|--|------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|------|-------|-----|----------------|----------|
| DM24    | مروارید-روشنایی روکار اضطراری<br>MAINTAINED            | ۱۲۰ ۱۵۰۰         | ۱,۲ ۱۵       | ۳                       | ۲ ساعت                            | ۲ تا ۴ متر    | ۳۶°<br>درجه                     | ۵ تا ۳۰ دقیقه           | ۳ تا ۲۰۰ لوکس          | <1۸% | >۰,۹۵ | >۸۰ | ۳۰۰۰ ۴۰۰۰ ۶۰۰۰ | ABS+PS   |
| DM25    | مروارید- روشنایی روکار اضطراری<br>سنسور حرکتی ماکروبیو | ۱۲۰ ۱۵۰۰         | ۱,۲ ۱۵       | ۳                       | ۲ ساعت                            | ۲ تا ۴ متر    | ۳۶°<br>درجه                     | ۵ تا ۳۰ دقیقه           | ۳ تا ۲۰۰ لوکس          | <1۸% | >۰,۹۵ | >۸۰ | ۳۰۰۰ ۴۰۰۰ ۶۰۰۰ | ABS+PS   |
| DM27    | مروارید- روشنایی روکار اضطراری<br>سنسور حرکتی PIR      | ۱۲۰ ۱۵۰۰         | ۱,۲ ۱۵       | ۳                       | ۲ ساعت                            | ۲ تا ۴ متر    | ۳۶°<br>درجه                     | ۵ تا ۳۰ دقیقه           | ۳ تا ۲۰۰ لوکس          | <1۸% | >۰,۹۵ | >۸۰ | ۳۰۰۰ ۴۰۰۰ ۶۰۰۰ | ABS+PS   |
| DM28    | مروارید- روشنایی روکار اضطراری<br>Non-MAINTAINED       | ۱۲۰ ۱۵۰۰         | ۱,۲ ۱۵       | ۳                       | ۲ ساعت                            | ۲ تا ۴ متر    | ۳۶°<br>درجه                     | ۵ تا ۳۰ دقیقه           | ۳ تا ۲۰۰ لوکس          | <1۸% | >۰,۹۵ | >۸۰ | ۳۰۰۰ ۴۰۰۰ ۶۰۰۰ | ABS+PS   |