






مروارید - چراغ روکار سنسوردار

DM

MORVARID- Surface-Mounted Luminaire

OSRAM LED

چراغ های سنسوردار روکار طرح مروارید، به جهت بهینه سازی در مصرف انرژی برای مکان های کم تردد مثل راه پله ها، پارکینگ ها و ...، در دو مدل حسگر رادیویی (MICROWAVE) و حسگر مادون قرمز (PIR) تولید می گردد. با ورود افراد و قرارگیری در میدان دید سنسور، چراغ به طور خودکار روشن شده و پس از گذشت زمان تنظیم شده خاموش می گردد. در مدل مادون قرمز، قابلیت تشخیص روز و شب و تنظیم حساسیت به نور محیط نیز وجود دارد.



DM23 / 26 / 27

کد کالا	شرح کالا	شارنوری LUMEN	توان Watt	دوره گارانتی (سال)	نوع سنسور	ارتفاع نصب	زاویه اشکارسازی	محدوده تنظیم زمان	محدوده تنظیم نور	PF	CRI	دمای رنگ (K)	جنس بدنه
DM23	مروارید-روشنایی روکار-سنسور حرکتی ماکروویو	۱۵۰۰	۱۵	۵	ماکروویو	۴ تا ۲ متر	۳۶۰ درجه	۶ متر	۴ دقیقه ۱۵ ثانیه تا ۳۰۰۰ لوکس	>۰,۶	>۸۰	۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰	ABS+PS
DM26	مروارید-روشنایی روکار-سنسور حرکتی PIR	۱۵۰۰	۱۵	۵	مادون قرمز	۴ تا ۲ متر	۳۶۰ درجه	۴ متر	۴ دقیقه ۱۵ ثانیه تا ۳۰۰۰ لوکس	>۰,۶	>۸۰	۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰	ABS+PS