



دنیز - چراغ توکار اضطراری

DE

DENIZ - Recessed Luminaire

OSRAM LED

چراغ دنیز اضطراری در هنگام بروز حادثه و قطع برق اصلی فعال می شود و در صورت شارژ کامل باتری به مدت دو ساعت روشن می ماند. قابل ذکر است که این محصول بصورت معمولی نیز قابل استفاده می باشد و با کلید برق می توان آن را خاموش و روشن نمود این محصول در دو مدل قطر ۷,۵ و قطر ۱۲ قابل ارائه می باشد.



جنس بدنه	دمای رنگ (K)	CRI	LED CHIP	مدت زمان روشن ماندن اضطراری	دوره گارانتی (سال)	توان Watt اضطراری معمولی	شارزوری LUMEN اضطراری معمولی	شرح کالا	کد کالا
ABS+AL	۳۰۰۰ ۴۰۰۰ ۵۰۰۰	>۸۰	OSRAM	۲ ساعت	۳	۹ ۱,۲	۸۰۰ ۱۲۰	دنیز - چراغ روشنایی توکار اضطراری - قطر ۷,۵	DE55
ABS+AL	۳۰۰۰ ۴۰۰۰ ۵۰۰۰	>۸۰	OSRAM	۲ ساعت	۳	۱۲ ۲,۴	۱۲۰۰ ۲۴۰	دنیز - چراغ روشنایی توکار اضطراری - قطر ۱۲	DE22