






مروارید - چراغ روکار سنسوردار

DM

MORVARID- Surface-Mounted Luminaire

OSRAM LED

چراغ های سنسوردار روکار طرح مروارید، به جهت بهینه سازی در مصرف انرژی برای مکان های کم تردد مثل راه پله ها، پارکینگ ها و ... در دو مدل حسگر رادیویی (MICROWAVE) و حسگر مادون قرمز (PIR) تولید می گردد. با ورود افراد و قرارگیری در میدان دید سنسور، چراغ به طور خودکار روشن شده و پس از گذشت زمان تنظیم شده خاموش می گردد. در مدل مادون قرمز، قابلیت تشخیص روز و شب و تنظیم حساسیت به نور محیط نیز وجود دارد.



DM26



جنس بدنه	دمای رنگ (K)	CRI	تنظیم نور محیط	محدوده تنظیم زمان	محدوده آشکارسازی	زاویه آشکارسازی	ارتفاع نصب	نوع سنسور	دوره گارانتی (سال)	توان Watt	شارنوری LUMEN	شرح کالا	کد کالا
ABS+PS	3000 تا 6000	>80		۵ ثانیه تا ۴ دقیقه	۶ متر	۳۶۰ درجه	۲ تا ۴ متر	ماکروویو	۵	۱۵	۱۵۰۰	مروارید-روشنایی روکار-سنسور حرکتی ماکروویو	DM23
ABS+PS	3000 تا 6000	>80	۲ تا ۳ لوکس	۵ ثانیه تا ۴ دقیقه	۴ متر	۳۶۰ درجه	۲ تا ۴ متر	مادون قرمز	۵	۱۵	۱۵۰۰	مروارید-روشنایی روکار-سنسور حرکتی PIR	DM26